

45mm SILENCIOSO

MÁXIMA
DISTRIBUIDORA
MOTORES BIDIRECCIONALES

1787

DATOS TÉCNICOS

TORQUE	10 Nm
VELOCIDAD	21 rpm
DIÁMETRO	45 mm
VOLTAJE	120 v
POTENCIA	121 w
CORRIENTE	1 A
PROTECCIÓN	IP44
NO. DE VUELTAS	∞
DIMENSIONES	759/734



POTENCIA

Sin Límite
de Vueltas

Radio
Frecuencia



CAPACIDAD DE FABRICACIÓN
1-2-3 Lienzo 2.5 X 3.5 m

APLICACIONES



Posición
Favorita

Silencioso



TOLDO CAIDA VERTICAL



TOLDO DE PROYECCIÓN

PROGRAMACIÓN


- Vincular motor a control**
Presionar P1 en el motor hace ciclo. Presionar stop en control, hace un beep y un ciclo y queda vinculado.
El motor siempre quedará como derecho y modo tildeo. Dejar presionado para que corra de modo normal.
- Cambiar sentido de giro**
Presionar ▲ + ▼ al mismo tiempo ↻
- Fijar tope superior**
Presionar en el control ☉ y ▲ al mismo tiempo y esperar 2 ciclos
- Fijar tope inferior**
Presionar en el control ☉ y ▼ al mismo tiempo y esperar 2 ciclos
- Fijar posición favorita**
Posicionamos a la altura deseada
a) P2 + ☉ + ☉ confirmación con un ciclo.
b) Presionar stop para ir a la posición favorita.
- Desvincular Control de motor**
P1 + U confirmación ↻ ↻
- Copiar señal de control a control**
Presionar 2 veces P2 control Origen y presionar una vez P2 en control destino
- Regulación de velocidad**
Para aumentar la velocidad es P2 + ▲ + ▲ .
y para disminuir velocidad P2 + ▼ + ▼ .

ACCESORIOS



SBM

PERFILES



TUBO SBM 45 mm

CONTROLES RF



INTERMEDIO SBM



TUBO 70 mm



SMART CENTRAL



ADAPTADOR 45 A 70 mm



TUBO 79 mm



ADAPTADOR 45 A 79 mm

CERTIFICACIONES



RoHS IP-20